

Trennverstärker TV 200 GS

Art.-Nr. 53705

Trennverstärker

Anwendung

Der Trennverstärker TV 200 GS dient zur galvanischen Trennung, Wandlung und Verstärkung von Normsignalen (V/mA).

Beschreibung

Eingang und Ausgang sind mit hoher Isolation galvanisch voneinander getrennt. Das integrierte elektronische Netzteil mit hohem Wirkungsgrad vermeidet starke Erwärmungen und lässt hohe Ausgangslasten zu. Über zwei frontseitige Potenziometer kann der Offset und die Verstärkung angepasst werden.

Technische Daten

Gehäuse
Normschienengehäuse
B x H x T: 23 x 78 x 103 mm

Versorgungsspannung
AC/DC 20 – 253 V

Eingang
0–10 V

Ausgang
4–20 mA

Ausgangsbürde
Stromausgang: max. 500 Ohm

Ausführungen

			Art.-Nr.
Trennverstärker TV 200 GS	Eingang 0–10 V/Ausgang 4–20 mA	●	53705

● Lagerware

○ Fertigungsware